

FIRE WALL

Security System

رئیتر

(زیادکهری مهودای فایروال)



رئیمایی دامه‌زاندن و ریخستن

« رینمایى بۆ نامیرى ریپیتر »

وزمگه یاندن به خولگه:

گه یاندنى وزه ی کارمبا به خولگه له دوو بهشه وه دابین دهکریت که یهکیان شهحنی 15 ولت، 1.5 نه میپر و نهوی تریان پاتری 12 ولت، 1.2 نه میپر ه. کاتیک که شهحنه که ده بستریت به خولگه که وه، جگه له وهی که وزه به خولگه که دهگه هینیت، پاتری به کهش شهحن دهکات. کاتی که کارمبا ی شهحنه که ده پچریت، پاتری به شیوه ی ئۆتوماتیک ده بستریت به خولگه که وه و کارمبا که ی دابین دهکات.

ترمینالی AUX:

کاتیک بمانه وهی ههسته موره و ایردارمکان به کار بهینین، بۆ دابین کردنی کارمبا که ی له ترمینالی AUX سوود و هر ده گرین. وزمگه یاندن له م به شه دا 12+ ولتی جیگیره.

ترمینالی زونه و ایردارمکان:

نهم نامیره خاوه ن سئ ترمینالی تاییهت به په یوه ستبون به ههسته موره و ایردارمکانه. هر بۆیه و ایرمکانی په یوه نیدیار به نالارمی هس ههسته موره، په یوه ست ده کهینه یه کیک له ترمیناله کانه وه.

LED پيشاندەر مکان (شاشه):

نهم نامیره دوو شاشه ی LED ههیه که دۆخه جیاوازمکانی کاری نامیره که پيشان ده دات.

کرداری چرای LED ی سوور:

کاتیک که کارمبا یه کی ری کویپیک به نامیره که ده گه یهت، چرا سوور که ی داده گیر سیت و هس دوو چرکه جاریک چاوه تروو کینیت. کاتیک که به کار هینهر دوگمه ی S1 لیده دات، چرا سوور که هس دوو چرکه جاریک چاوه تروو کینیت.



« رینمایی بۆ ئامیری ریپیتر »

کرداری چرای LED زهرد:

کانتیک ئامیرهکه کۆدی ریمۆت یان ئەو ههستهوهری بیوایهیهی که پیتی کۆدکراوه
وهردهگریت یان ئەو ههستهوهره وایردارهی که به ئامیرهکهوه پهیههستهکراوه
هاندهدریت و ئامیرهکه دهست به ناردنی کۆد دهکات. چرا زهردهکه ههه 3 چرکه
جاریک دهست به چاوترووکاندن دهکات و پاش ناردنی کۆدهکه دهکووژیتهوه.

« شىۋازى كىردارى رېپىتېر »

سېرىنەھەي مېمۆرىي نامىرەكە:

ئەگەر بىمانھەي مېمۆرىي نامىرەكە سېرىنەھەي، 10 چىركە دوگمەي S1 رادەگرىن. لەم كاتەدا چىرا سۈورەكە ھەر دوو چىركە جارىك چاۋ دەترووكىنىت پاش تەۋابوۋنى سېرىنەھەي مېمۆرىي، چىراي سۈورەكە زەرد بۆ ماۋەي 2 چىركە بە خىرايى چاۋ دەترووكىنن و پاشان چىرا سۈورەكە بە شىۋەي ئاسايى دەست بە چاۋترووكانن دەكات.

كۆدىرنى رېمۆت و كەرسەتە بىۋايرەكان لە سەر رېپىتېر:

ئەگەر يەكەم چارە كە رېپىتېرەكە ۋەكار دەخەين، باشترە پىش ھەموو شىتېك يەك چار رېستى بىكەينەھەي. دەپئ يەكەم چار دۇنيا بىن لەھەي كە تەۋاۋى زۆنە ۋايرادارەكان لە رېپىتېرەكەدا بەسراۋ بىن (ھان نەدراۋ بىن)، پاشان بۆ ماۋەي دوو چىركە ئەنگۈست بىخەينە سەر دوگمەي S1 و پاش دوو چىركە دەست ھەنگرىن. لەم كاتەدا چىرا سۈورەكە ھەر چىركە دوچار چاۋ دەترووكىنىت كە لەم كاتەھەي 6 چىركە كاتمان ھەيە بۆ ئەھەي ئەنگۈست بىگرېنە سەر يەكېك لە دوگمەكانى رېمۆت بۆ ئەھەي كەرسەتە بىۋايرەكان ھان بەدەين تا رېپىتېرەكە كۆدى رېمۆت و كەرسەتە بىۋايرەكان ۋە رىبىگرىت و لە خۆيدا پاشكەۋتېيان بىكات. ئەگەر ھەموو ئەم قۇناغانە بە رېكۋىپىكى ئەنجام بىرېت، چىرا سۈورەكە چىركەيەك دادەگىرسىت و چىركەيەك دەكوۋزىتەھەي و پاشان بۆ ماۋەي 2 چىركە بە شىۋەي خىرا چاۋدەترووكىنىت و ئەگەر ئەم قۇناغانە بە دروستى ئەنجام نەدرىن. LED پاش تەۋاۋ بوۋنى كاتى كۆدىگىرى بە شىۋەي ئاسايى دەست بەچاۋ ترووكانن دەكات.

ئەگەر ئەھەي رېمۆت و كەرسەتە بىۋايرەكە كە دەمانھەي بە نامىرەكە كۆدىان بىكەين پىشتر لە مېمۆرىي رېپىتېرەكە پاشكەۋت كرا بىن، چىرا سۈورەكە پاش تەۋاۋبوۋنى كاتى كۆدىگىرى بۆ ماۋەي 3 چىركە دەكوۋزىتەھەي و پاشان بە شىۋەي ئاسايى دادەگىرسىتەھەي.



« شیوازی کرداری ریپیتر »

له کاتی کودکردنی ریموٹ و و کسهسته بیوایرهکاندا، دهبی دلتیا بین لهوهی که زونهکان بهستراون و وایرکانی ناو کانتتهکتوری زونهکان به ریکوپیکی پهوهست کراون (مهحکهمیوونی وایرهکان). نهگس وانهبیت، نهو ریموٹ و کسهسته بیوایرهکان وهک ههستههوریک له سهس زونی کراوهی وایرداری ریپیتر کۆد دهبن و تا نهو کاتهی که نهو کۆدی ریپیتره کراوه بیت، نامیرهکه وهک هاندانیک لئی تیدهگات و بهردهوام دهست به ناردنی کۆد دهکات. که بهم کاره نامیرهکه به شیوهی ناسایی نیش ناکات

گۆرینی ههستههوری وایردار بۆ بیوایهس بههۆی ریپیترهوه :

سهسنا پیویستمان به ههستههوریکی جوولان (چاوی بیوایهس)ی خاوهن کۆدی ناقانهیه که له سهس نامیری دزگر کۆد نهکرا بیت (تکایه جامیرهکانی A0 تا A7 و D0 تا D3 به پی دزگری ناوهندی ریکخراو بن) و پاشان نهو زونی ریپیتره که دهمانههوی بیگۆرین بۆ بیوایهس دهخهینه دۆخی کراوه، دوگمهیی تیستی ههستههورهکه گوشار دهدهین و نهنگوستمان له سهسری لانا بهین و پاشان دوگمهیی S1 بۆ ماوهی 2 چرکه رادهگرین و پاش دوو چرکه دهستمانی له سهس لاده بهین. نهگس نهه نیشانه به ریکوپیکی نهنجام بدرین، چرای سوور بۆ ماوهی یهک چرکه دادهگیرسیت و بۆ یهک چرکesh دهکووژیتهوه و پاشان بۆ ماوهی دوو چرکه به خیرایی دهست به چاوترووکاندن دهکات.

له قوناغی دوا پیدا ترمینالی ههستههورهکه له جیی خۆیدا دادهننن و له نامیری دزگری ناوهندیدا زونی بیوایهس دهناسننن. بۆ نهه مه بهسته دهبی نهو ههستههوره وایهس داری که له ریپیترهکهدا دامهزراره هان بدهین تا ریپیترهکه

« شىۋازى كردارى رېپېتر »

سىگنالە ديار يىكراۋەكەۋە بنىرى بۇ ئامىرى ناۋەندى و ھەستەۋەرەكە لە ئامىرى ناۋەندىشدا كۆد بىكرىت.

ديار يىكرىنى ماۋەى ناردنى كۆد لە لايان ئامىرەكەۋە:

لە دۇخى ئاسايىدا رېپېترەكە كۆدى ۋەرگىراۋ يان كۆدى ھاندان بۇ ماۋەى 2 چىركە دەنېرېت. ئەگەر ئەۋ ئامىرە ۋەرگىرەى كە بىر يارە كۆدى ناردراۋ لە لايان رېپېترەكەۋە ۋەر بىگرىت لاۋاز بىت يان خود بە ھۋى ھەبۋونى سىگنالى نەخۇزراۋ لە دەۋر ۋەبەرى خۇيدا نەتوانىت كۆدەكە بە باشى ۋەر بىگرىت، دەتوانىن بە گۈرىنى جامپەر بۇ سەر 3S ۋ بۇ كاتى زۆرتر لە سەر 4.5S، كاتى ناردنەكە زۆرتر بىكەين تا لە باتى 2 چىركە، بۇ ماۋەىەكى زۆرتر لە ناردنى سىگنالدا بەر دەۋام بىت ۋ دۇنيا بىن لەۋەى كۆدەكە لە لايان ۋەرگىرەكەۋە ۋەرگىراۋە.



KU.FIREWALLCO.CO